

REXANT®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автомобильный инвертор питания

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!

Для моделей:
202-015 / 202-020 / 202-030 / 202-050

Потребление мощности
типичных бытовых приборов:

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании обязательно строго соблюдайте следующие меры безопасности:

Не допускать попадания любой влаги, масла или смазочных материалов на корпус инвертора;

Не использовать при повышенной влажности, во время дождя или снега;

Берегите инвертор от попадания прямых солнечных лучей, берегите от нагревания, не устанавливайте рядом с легко воспламеняемыми материалами;

Не включать в случае повреждения корпуса или проводки; Не разбирайте инвертор;

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при использовании!

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

Закончив использование, отключите инвертор от прикуривателя;

Бережь от детей!

ОПИСАНИЕ:

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР REXANT предназначен для преобразования постоянного напряжения 12В в переменное напряжение 220В. Позволяет подключать электрооборудование с питанием 220В от автомобильной сети 12В. К инвертору можно подключать следующие устройства: ноутбук, планшет, радио, телевизор, компактный холодильник, световые приборы, нагревательные приборы, инструмент, зарядные устройства для питания портативных устройств, а также цифровую технику с питанием от USB порта.

Внимательно подходите к вопросу подключения устройств через автомобильный инвертор. Необходимо перед подключением убедиться в соответствии потребляемой мощности устройства и характеристик автомобильного инвертора.

Потребляемая мощность, Вт	Устройства
5 Вт	Портативная мобильная техника, зарядные устройства для телефонов
7 Вт	Музыкальный плеер, диктофон, электробритва, зарядные устройства для фототехники
10 Вт	Портативные игровые приставки
15 Вт	Автомобильная магнитола
20-40 Вт	Инструмент, портативные DVD плеер, зарядные устройства для фотоаппаратов, видеокамер
45 Вт	Нетбук, вентилятор
50 Вт	Цветной ЖК телевизор с малой диагональю
60 Вт	Усилители звука, паяльник
70-80 Вт	Осветительные приборы, нагревательные приборы, телевизор
100 Вт	Ноутбук, холодильник, галогеновые лампы
130 Вт	Акустика 6 канальная
150-300 Вт	Сабвуфер, Миксер, Полировочная машинка, Водяной насос
300 Вт	Шлифовальная машинка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	202-015	202-020	202-030	202-050
Входное напряжение	Постоянное 12 В	Постоянное 12 В	Постоянное 12 В	Постоянное 12 В
Выходное напряжение	Переменное 220 В	Переменное 220 В	Переменное 220 В	Переменное 220 В
Выходная частота	50 Гц ±4	50 Гц ±4	50 Гц ±4	50 Гц ±4
Форма выходного сигнала	Модифицированная синусоида	Модифицированная синусоида	Модифицированная синусоида	Модифицированная синусоида
Эффективность, %	90,5 %	90,5 %	90,5 %	90,5 %
Отсутствие нагрузки	менее 0,4 А	менее 0,4 А	менее 0,4 А	менее 0,4 А
Защита от низкого напряжения	менее 10,5 В	менее 10,5 В	менее 10,5 В	менее 10,5 В
Защита от высокого перенапряжения	Более 14,5 В	Более 14,5 В	Более 14,5 В	Более 14,5 В
Защита от перегрузки	Непрерывная выходная мощность	Непрерывная выходная мощность	Непрерывная выходная мощность	Непрерывная выходная мощность
Температурный режим	от -25 °С до +40 °С			
Предохранитель	-	-	2 по 25 А	4 по 25 А
USB порт	5В макс 1000 мА			

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед началом применения!

Перед началом работы убедитесь, что корпус инвертора не имеет повреждений, проводка инвертора без разрывов, не имеет оголенных элементов и повреждений.

Расположите инвертор в проветриваемом месте для отсутствия проблем с перегревом корпуса. Не закрывайте корпус тканью или любыми другими посторонними предметами.

Присоедините штекер в гнездо прикуривателя автомобиля или к клеммам аккумулятора. Убедитесь чтобы выключатель на задней стороне был в положении OFF (ВЫКЛ).

Выключатель, в положение «I» – соответствует состоянию ВКЛЮЧЕНО

Выключатель, в положение «0» – соответствует состоянию ВЫКЛЮЧЕНО.

Запустите двигатель автомобиля, если необходимо использовать инвертор с работающим двигателем. Рекомендуется во избежание разрядки аккумулятора.

Подключите Ваш электроприбор к розетке автомобильного инвертора.

В случае индикации красного цвета устройство не работает. Отключите устройство. Осуществите проверку подключения всех проводов. Убедитесь в совместимости устройства с мощностью инвертора. Мощность устройства не должна превышать максимально допустимую мощность инвертора.

Инвертор оснащен предупреждением о низком напряжении. Выключите инвертор, отсоедините от прикуривателя и зарядите Ваш автомобильный аккумулятор.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB ПОРТА.

Подключите USB-кабель для питания к разъему USB. После чего подключите его к Вашему устройству. Подключите штекер инвертора в гнездо прикуривателя автомобиля.

По окончании использования инвертора переводите выключатель в положение OFF (ВЫКЛ) и отсоединяйте штекер прикуривателя или клеммы от аккумулятора.

