



NEON-NIGHT

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ ГИБКАЯ NEON-NIGHT СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ (12 В)

Настоятельно рекомендуем перед установкой и началом использования светодиодной ленты Neon-Night внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией.

Лента светодиодная гибкая Neon-Night на 12 В - современная замена дюралайта, так как имеет большую мощность и направленное яркое свечение. Для производства ленты используют высокоэффективные супер яркие светодиоды SMD2835 или SMD5050, обеспечивающие стабильный световой поток. Срок службы светодиодов – 50 000 часов. Светодиодные ленты со степенью защиты IP23 представляют собой гибкую проводящую плату, на которой прикреплены светодиоды, а ленты высокой степени защиты - IP65 можно использовать в ванной, на балконе, на кухне, в автомобиле, на улице для архитектурной подсветки.

Для подключения светодиодных лент необходим блок питания, а для подключения RGB лент дополнительно приобретается контроллер, с помощью которого осуществляется управление лентой.

В помеченных местах ленту можно резать на отрезки длиной 3 диода, а специальные коннекторы позволяют соединять отрезки в разной последовательности. Для создания объемных конструкций можно использовать проволочный каркас.

Тип светодиодов	SMD2835, SMD5050	
Цвет	красный, синий, зеленый, белый, теплый белый, желтый, розовый, RGB	
Угол рассеивания	140	
Рабочее напряжение	12 В	
Световой поток 1 LED	Для светодиодов SMD2835	
	красный	2,5-2,8
	синий	2,2-2,5
	зеленый	3,5-5
	белый	4,5-5
	теплый белый	3,5-5
	желтый	2,5-2,8
	розовый	3,5-5
RGB	2,2-5	
Световой поток 1 LED	Для светодиодов SMD5050	
	красный	15-17
	синий	15-17
	зеленый	15-17
	белый	16-18
	теплый белый	15-17
	желтый	15-17
	розовый	15-17
RGB	15-17	



Внимание!

- Перед подключением убедитесь, что напряжение на выходе источника питания соответствует необходимому (12 В) во избежание повреждения ленты.
- Во избежание повреждений ленты не рекомендуется последовательное подключение лент общей длиной более 5 м.
- Максимальная длина в цепи подключения - 100 метров (для ленты с диодами SMD5050 – 50 метров).
- Перед установкой очистите и осушите поверхность для крепления ленты.
- Не дотрагивайтесь до рабочей ленты мокрыми руками или предметами.
- Подключайте ленту к источнику питания 12 В только после монтажа.
- Запрещено подключать намотанную на бобину ленту. Не включайте в упаковке!
- Не оставляйте работающую ленту без присмотра на длительное время.
- Избегайте повреждения изоляции.
- Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники.
- Перед выполнением любых действий (монтаж, демонтаж, изгибание и т.д.) отключите ленту от источника питания.
- Для дополнительной влагозащиты рекомендуется залить места соединения силиконовым герметиком.
- Не давайте детям!

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с момента продажи при соблюдении требований настоящей инструкции, условий монтажа изделия и эксплуатации.

Артикул _____

Дата продажи _____ Штамп продавца _____

Изготовитель: Неон-Найт Ко., Лтд.

Адрес изготовителя: Фунсинг роад, Гужен Шэнэчжэнь Сити, Гуандгдонг КНР, Китай

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»

Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область,

Красногорский район, д. Путилково, д.11

Дату изготовления  см. на упаковке



www.neon-night.ru