

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Светильник светодиодный трековый Star Track, произведенный под торговой маркой REXANT.

2. Область применения:

Светильники Star Track REXANT монтируются в однофазный шинопровод и предназначены для освещения коммерческих, бытовых, общественных и производственных помещений.

3. Комплектность

- 1) Изделие в сборе (светильник) – 1 шт.
- 2) Упаковка, комплект – 1 шт.
- 3) Руководство по эксплуатации, гарантийный талон, экз. – 1 шт.

4. Характеристики и параметры:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет корпуса	Номинальная мощность, Вт	Коррелированная цветовая температура, К	Угол рассеивания, градусов	Световой поток, Лм	Номинальный ток, А
611-001	Белый	12	4000	23	1050	0,074
611-002	Белый	12	3000	23	1050	0,074
611-003	Черный	12	4000	23	1050	0,074
611-004	Серый	12	4000	23	1050	0,074
611-005	Белый	20	4000	30	1750	0,126
611-006	Черный	20	4000	30	1750	0,126
611-007	Серый	20	4000	30	1750	0,126
611-008	Белый	30	4000	30	2610	0,19
611-009	Черный	30	4000	30	2610	0,19

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, В	AC 230/50 Гц
Температура эксплуатации	-20...+45 °C
Источник света	LED
Класс энергоэффективности	A
Индекс цветопередачи	>80 Ra
Материал корпуса	Алюминий
Коэффициент пульсации	<5%
Коэффициент мощности, cos φ	0,5
Климатическое исполнение	У2
Макс. общий ток в контуре	10 А

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

Монтаж изделия допускается только квалифицированными специалистами и лицами, имеющими специальную подготовку. Работы производятся в соответствии техники безопасности работ и руководства по эксплуатации изделия.

Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик.

Температура эксплуатации изделия -20...+45 °C. Относительная влажность не более 80 %.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Используйте прибор только по его прямому назначению.

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

По истечении срока службы изделие не представляет опасности для дальнейшей эксплуатации.

REXANT

Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Товар сертифицирован.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Светильник не работает или работает некорректно:

- проверьте наличие сетевого питания 230 В и нет ли обрыва цепи в вводном коннекторе питания шинопровода, а также плотно ли прилегает адаптер трекового светильника в шинопровод;
- проверьте положение выключателя адаптера светильника.

Если перечисленные выше способы не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+40 °С. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 2 ряда по высоте.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы 7 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Нингбо Джиа Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»

Адрес изготовителя: 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нингбо сити, Чжецзян провинция, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара.

