

**REXANT**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**СВЕТИЛЬНИК НАКЛАДНОЙ/  
ПОДВЕСНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
SIRIUS**

615-001 | 615-002

## **НАЗНАЧЕНИЕ**

Светильник светодиодный Sirius используется как в накладном, так и в подвесном исполнении (подвесы для крепления в комплект не входят). Позволяет создавать неповторимый стиль, вписывается в любой интерьер и тип потолков. Благодаря комфортному углу освещения не слепит глаза. Светильник эквивалентен 5 лампам накаливания по 30 Вт.

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- 1) Светильник в сборе – 1 шт.
- 2) Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## **ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Артикул	615-001	615-002
Цвет корпуса	Белый	Черный
Напряжение, В	230 В/50 Гц	
Номинальная мощность, Вт	15	
Световой поток*, Лм	1275	
Коррелированная цветовая температура, К	4000	
Класс защиты от поражения током	II	
Температурный режим	+1~+40 °C	
Источник света	LED	
Материал корпуса	Алюминий	
Габаритные размеры изделия, мм	Ø 58×68	
Коэффициент пульсации	<5 %	
Класс энергоэффективности	A	
Тип крепления	Накладной, подвесной	
Коэффициент мощности	>0,9	
Срок службы	7 лет	

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

**Во избежание ошибок при установке, обратитесь к квалифицированному электрику.**

- Светодиодные светильники предназначены для подключения к электрической сети переменного тока с выключателем. Перед подключением убедитесь в наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- Светильник не предназначен для использования совместно с регулятором яркости, использование диммера может привести к поломке светильника.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещается производить монтаж/демонтаж при включенном электропитании.
- Запрещается установка светильника на легковоспламеняющиеся материалы, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к монтажу и использованию.
- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

## **МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

- Распакуйте светильник и проведите наружный осмотр изделия. Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. При наличии механических повреждений светильника или кабеля обратитесь к продавцу товара.
- Отключите напряжение сети.
- Подготовьте монтажное отверстие.
- Осуществите подключение светильника к питающему кабелю.
- Закрепите светильник на подготовленной несущей поверхности (в подготовленное отверстие).

## **ОЧИСТКА И УХОД**

- Перед началом очистки выключите устройство.
- Для очистки светильника используйте мягкую сухую ткань или салфетку. Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.

## **ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ**

Светильник не работает:

- Проверьте питающий кабель на наличие обрыва или отсутствия напряжения.
- Проверьте подключение питающего кабеля к светильнику.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30...+40 °C. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 1 ряд по высоте.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару.

Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

### **Гарантийные обязательства не распространяются в случае:**

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

**Изготовитель:** «Нингбо Джия Ши трейдинг Ко., ЛТД» / «Ningbo Jia She trading Co.,Ltd»

**Адрес изготовителя:** 5-5, билдинг 009, Шубо road No 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц, Китай/ 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.



EAC